



DC12

Access Control

SiPass Entro dveřní jednotka

-
- Připojení všech prvků dveří
 - Podporuje všechny standardní režimy, čtečka z jedné strany, čtečka z obou stran, anti-passback
 - Lze připojit čtečky s rozhraním wiegand nebo Clock&Data

DC12 ovládá jedny dveře a může spolupracovat s různými typy čteček včetně čteček s magnetickým proužkem, bezkontaktních, hands-free, klávesnic nebo čtečkami jiných výrobců. Připojuje se pomocí lokální sběrnice RS485 k řídicí jednotce SR34i. Jednotka má vestavěný display pro zobrazení stavů nebo chybových hlášení.

Technické údaje

	DC12
Interface	BCLINK, Clock&Data nebo Wiegand (26 bit, 32 bit, 8 bit burst), RS485 systémová sběrnice.
Vstupy	Tlačítko – žádost o výstup Dveřní kontakt – indikace otevřených/zavřených dveří. Tamper, ochranný kontakt krytu.
Výstupy	Beznapěťový kontakt NC/NO (relé zámku), max. 2 A, 30 V.
Kryt	Plastový kryt pro povrchovou montáž.
Barva	Bílá
Prostředí	Pouze vnitřní použití
Provozní teplota	-35 až +50 °C
Provozní napětí	8 až 40 VDC, 8 až 30 VAC
Proudová spotřeba	60 mA
Rozměry (šxvxh)	250 x 128 x 54 mm

Informace pro objednávku

Typ	Part no	Popis	Hmotn.
DC12	S24246-C8502-A1	Dveřní jednotka	0.25 kg

Issued by
Bewator AB
SE-171 24 Solna
Sweden

www.buildingtechnologies.siemens.com

© 2008 Copyright by
Bewator AB, a Siemens company
Data and design subject to change without notice.
Supply subject to availability.

Document no. **A6V10074305**
Edition 04.2008